CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs
Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

15MCUPUSH

Récepteur Interface radio MCU-PUSH exit Push-Dim. 110-240V. 5A.

2 juin 2024

DESCRIPTION

Unité de contrôle interface pour le contrôle, sans câble via radio 433.92MHz ou avec câble par boutons-poussoirs de drivers LED réglables avec entrée "Push dim". L´émetteur radio peut envoyer des signaux On / Off (appui court) et de régulation (appui long). Puissance 110-240Vac. Sortie maximale 5A. Programmation simple via dip-switch. Dimensions réduites avec des ailettes pour la fixation avec des vis qui peuvent être cassées pour être insérées dans des boîtes à dérive de 55 mm de diamètre.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	63,32€
10	60,31€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

15MCUPUSH

Récepteur Interface radio MCU-PUSH exit Push-Dim. 110-240V. 5A.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS

Pesage: 76 Grammes

REMARQUES

Interface radiofréquence pour le contrôle des drivers Led avec entrée "push dim"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 52	Largeur (mm): 43
Hauteur (mm): 21	Tension In (Vac): 110~240
Intensidad In (A): 5	Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

- Instructions d''installation
- CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé