

SK04011 - 027808

Gradateur à incandescence avec bouton-poussoir 1002 or 10-150W

22 déc. 2024



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPTION

Regulador de luz 1002 blanco para lamparas de sobremesa , led de posicionamiento , regulaci3n mediante presi3n continua del interruptor, encendido y apagado con pulsaci3n r3pida. El nivel de luz queda memorizado incluso si se desconecta de la red , utilizar con cable manguera plana H03VVH2-F y H03VV-F de 2x0,75 mm2 , para lamparas incandescentes y halogenas de 10 a 150W de potencia

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	16,56€
	10	15,18€
	50	14,43€




Suite à la page suivante >>

SK04011 - 027808

Gradateur à incandescence avec bouton-poussoir 1002 or 10-150W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 22 Grammes

Conditionnement: Boîte 50 Unités

REMARQUES

Variation par pression continue du poussoir,allumage et extinction avec pression rapide.Avec mémoire

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 70

Largeur (mm): 28,8

Hauteur (mm): 18,1

Couleur: Or

Tension In (Vac): 230

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 10~150

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [Gradateur à incandescence avec bouton-poussoir 1002 or 10-150W](#)

VARIATEUR 1002

 [CE](#)

 [UKCA](#)