

AD800670

Interface Casambi Bluetooth 0-10V usage indépendant

22 d&eacute;c. 2024



arditi  
LIGHTING LABORATORIES

**DESCRIPTION**

Interfaz Casambi para el control de luz con smartphone o tablet (Apple o Android) via Bluetooth. Reloj Apple compatible. Para el control de alimentadores con entrada 0-10V. Funcion OFF total mediante interruptor.

**PRIX**

	Lot	Prix sans TVA
	1	106,35€
	5	96,68€
	10	92,08€

Suite à la page suivante >>

AD800670

## Interface Casambi Bluetooth 0-10V usage indépendant

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

#### SYMBOLES

**SELV**



#### CERTIFICADOS



Pesage: 60 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

### REMARQUES

---

Interface Casambi pour le contrôle des départs avec entrée 0-10V.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 75

Largeur (mm): 38

Hauteur (mm): 22

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 0~10

Intensidad Out (A): 0.007

Fréquence (Hz): 50

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 70

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Interface Casambi Bluetooth 0-10V usage indépendant](#)

 [CE](#)