

## CBBB-C51

### Bombilla Led Vela C35 Dorada E14 3,5W 300Lm 2700K regulable

21 de noviembre de 2024, 11:15



## DESCRIPCIÓN

Bombilla LED Dorada C51 Carbón Line Filamento Largo Vela C35 3,5W 300Lm E14 2700K Regulable con dimmer por corte fin de fase (IGBT). Para la elección del dimmer: además de la potencia máxima del dimmer, también se debe considerar la potencia mínima, ya que cuando la potencia de la bombilla es inferior a la potencia nominal mínima del dimmer, la bombilla puede parpadear y/o dañarse.

## PRECIOS

|  | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
|  | 1    | 5,71€          |
|  | 5    | 7,55€          |
|  | 10   | 7,20€          |



Continúa en la siguiente página >>

## CBBB-C51

### Bombilla Led Vela C35 Dorada E14 3,5W 300Lm 2700K regulable

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



Peso: 37 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Alto (mm): 97

Diámetro (mm): 35

Tensión In (Vac): 220~240

Potencia (W): 3.5

Temperatura Color (°K): 2700

Lúmenes: 300

Ángulo (°): 360

Casquillo: E14

Eficiencia energética: F

Kwh/1000h: 4

CRI (≥): 80

Horas vida: 15000

Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)