

A413980

Alimentador Led CC Minibravo RN1398 350-500-700mA 14-20-22W

03 de noviembre de 2024, 11:01



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente con salida a corriente constante 350mA (14W) -500mA(20W) -700mA (22W) seleccionable con jumper. Para 1 a 10 Led conectados en serie. Clase II. Protección térmica, sobrecarga, sobretension y cortocircuito. Se debe encender y apagar desde el primario. Dimensiones muy reducidas y compactas. Agujero central de 10mm de diametro

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	23,99€
	5	18,45€
	10	17,65€
	40	17,16€



Continúa en la siguiente página >>

A413980

Alimentador Led CC Minibravo RN1398 350-500-700mA 14-20-22W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

SELV



CERTIFICADOS



Peso: 0 Gramos

Embalaje: Caja 40 Uds.

NOTAS

Salida a corriente constante 350mA (15W) -500mA(20W) -700mA (22W) seleccionable con jumper.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 24

Diámetro (mm): 72

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 48

Intensidad Out (A): 0.35~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 14~22

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.57

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Alimentador Led CC Minibravo RN1398 350-500-700mA 14-20-22W](#)