

G505618

Controlador movimiento MINI PIR -1715LV 12-24V

21 de noviembre de 2024, 11:07



## DESCRIPCIÓN

Sensor de movimiento PIR para alimentadores y luminarias led en baja tension. Rango de deteccion maximo 2,5 metros. Angulo detección 80°. Opciones de diferentes tiempos de encendido. con sensor de luz diurna integrado. Si luz ambiente >100lux se cancela la deteccion. Si es <40 Lux el controlador activa el modo detección. Montaje empotrado o de superficie (con accesorio SLF8.667.390) pedir aparte)

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	18,15€
	5	16,50€
	20	14,98€
	100	14,42€



Continúa en la siguiente página >>

G505618

Controlador movimiento MINI PIR -1715LV 12-24V

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS

**SELV**



**ROHS**  
COMPLIANT

**CE**



Peso: 5 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

### NOTAS

---

Con sensor de luz diurna integrado.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Alto (mm): 13,5

Diámetro (mm): 24

Tensión In (Vdc): 12~24

Tensión Out (Vdc): 12~24

Potencia (W): 18~36

Temperatura Ambiente (°C): -20~+35

Grado de protección: IP20

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Controlador movimiento MINI PIR -1715LV 12-24V](#)

 [CE](#)