

G50541510 - 039133

Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004P LFP SW1 100-240V Blanco

24 de agosto de 2024, 10:47



arditi
LIGHTING LABORATORIA

DESCRIPCIÓN

Regulador Led de mano con pulsador para lamparas Led y CFL dimmables y lamparas de incandescencia o halogenas. Con proteccion electronica LFP para el final de vida de la bombilla. Máximo 4 bombillas Led o CFL dimmables .Para cables manguera redonda o plana. Guarda memoria del ultimo estado de regulaci3n. Certificado UL. y ENEC.
La protección electrónica LFP (Load Falilure Protection) consiste en una electrónica especial incorporada que cumple una doble funci3n:
1)En el caso hipot3tico de que al final de vida de la bombilla esta se cortocircuitara se produciría una sobrecarga y entonces el dimmer se protegería y dejaría de funcionar, pero con solo desconectar de la red y volver a conectar el dimmer volvería a estar operativo. Los dimmer que no llevan esta electrónica especial, se protegen y se desconectan en caso de sobrecarga pero ya no vuelven a funcionar.
2) La posibilidad de fijar el mínimo de regulaci3n que se desea. Esto permite que en caso de que la bombilla parpadee, se puede regular un nivel de mínimo superior y de esa forma evitar que la lámpara parpadee. En las instrucciones que acompaían al producto se indica como ajustar la configuraci3n mínima.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	21,65€
	5	19,68€
	10	17,85€
	100	17,06€



G50541510 - 039133

Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004P LFP SW1 100-240V Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 36 Gramos

Embalaje: Caja 100 Uds.

NOTAS

Tipo de carga: 4-100W @120V INC; 4-150W @220-240V INC; CFL 11-25W ; LED Ret 4-25W . Usar con cable de sección 0.75mm². Dimable máximo 4 lámparas CFL o LED

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 96,5

Ancho (mm): 30,5

Alto (mm): 28

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 100~240

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 4~25

Temperatura Ambiente (°C): +35

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004P LFP SW1 100-240V Blanco](#)

DIMMER 1004P LFP

 [CE](#)

 [ENEC \(Italia\)](#)

 [UKCA](#)

 [UR \(USA\)](#)