

## 15TOP0110ONE

### Receptor Interfaz TOP-0110/ONE para drivers 0-1/10V 2000W

30 de diciembre de 2024, 19:08



## DESCRIPCIÓN

Unidad de control receptora para el control de Led driver 230Vac dimables 0/1-10V. Funciones seleccionables: 1 ON-OFF 2. Salida 0-10V 3. Salida 1-10V. Se alimenta a 230Vac. Maximo 2000W. Con cuatro formas de comando: 1. cableado Push ( 1 entrada) 2. Con mandos de RF 3. Mediante control por el movil con WI-FI con App iOS y Android. 4 Mando por voz compatible Google Home y Alexa Amazon.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	100,40€
	10	95,62€



Continúa en la siguiente página >>

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores  
Control driver 0-1/10V, dali, Push dim o corte fase

15TOP0110ONE

Receptor Interfaz TOP-0110/ONE para drivers 0-1/10V 2000W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS



Peso: 190 Gramos

## NOTAS

---

Control remoto via AppOneSmart

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 176

Ancho (mm): 46

Alto (mm): 35

Tensión In (Vac): 110~230

Potencia (W): 2000

Temperatura Ambiente (°C): -20~+55

Grado de protección: IP20

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Guía rápida](#)