

A416000

Transformador electrónico FOX S 105 PFS TH -RN1600 20-105W

21 de enero de 2025, 11:55



DESCRIPCIÓN

Transformador electronico uso indepediente para lamparas halogenas a baja tension. Rango de potencia 20 a 105W. Regulable con dimmers corte inicio y fin de fase. Proteccion termica , contra el cortocircuito, sobrecarga y sobretension.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	23,10€
	5	17,76€
	25	16,91€
	75	16,43€



Continúa en la siguiente página >>

A416000

Transformador electrónico FOX S 105 PFS TH -RN1600 20-105W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

SELV



Peso: 118 Gramos

Embalaje: Caja 25 Uds.

NOTAS

Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Rango de potencia 10-105W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 123

Ancho (mm): 38

Alto (mm): 28

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 230~240

Tensión Out (Vdc): 12

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 20~105

Temperatura Ambiente (°C): -15~+40

Temperatura Crítica (°C): 100

Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)