

A416080

Transformador electrónico MICRO 60 PFS -RN1608 10-60W

21 de diciembre de 2024, 16:37



DESCRIPCIÓN

Transformador electronico uso indepediente para lamparas halogenas a baja tension. Rango de potencia 10 a 60W. Regulable con dimmers corte fin de fase IGBT. Proteccion termica , contra el cortocircuito, sobrecarga y sobretension.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	17,33€
	5	13,34€
	25	12,79€
	75	12,29€



Continúa en la siguiente página >>

A416080

Transformador electrónico MICRO 60 PFS -RN1608 10-60W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

SELV



Peso: 56 Gramos

Embalaje: Caja 25 Uds.

NOTAS

Conexión del mismo lado IN (2) OUT(2). Rango de potencia 10-60W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 103

Ancho (mm): 31

Alto (mm): 21

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 230~240

Tensión Out (Vdc): 12

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 10~60

Temperatura Ambiente (°C): -15~+40

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.98

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [VDE \(Alemania\)](#)