

AD800589

Interface Bluetooth 1-10V pour contrôler les systèmes LED

4 mars 2025



arditi
LIGHTING INDUSTRIES

DESCRIPTION

Interface Casambi pour le contrôle de la lumière avec un smartphone ou une tablette (Apple ou Android) via Bluetooth, horloge Apple compatible, pour le contrôle des départs avec entrée 0-10V, fonction OFF totale via un commutateur.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	95,51€
	5	86,81€
	10	82,71€

Suite à la page suivante >>

AD800589

Interface Bluetooth 1-10V pour contrôler les systèmes LED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

SELV



CERTIFICADOS



Pesage: 48 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Pour contrôler Led réglables av tablette ou smartphone via Bluetooth, antenne intégrée 2,4-2,483GHz

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 56,6

Largeur (mm): 35,8

Hauteur (mm): 22,6

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 0~10

Intensidad Out (A): 0.007

Fréquence (Hz): 50

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 70

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Interface Bluetooth 1-10V pour contrôler les systèmes LED](#)

 [CE](#)